

TOP432NA

Aby otworzyć
nacisnąć i
pociągnąć



2 szt. baterii
CR2016

Pilot TOP 432NA jest w pełni kompatybilny z pilotami CAME serii TOP, patrz poniżej ...



TOP432M



TOP434M



TOP432S



TOP432MA



TOP432SA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	Częstotliwość	Baterie	Pobór prądu w trakcie pracy	Zasięg	Liczba kombinacji	Wymiary
		AM 433.92 Mhz	2 szt. CR2016 3 V d.c.	12mA	50 ÷ 150 m	4096

Zaprogramuj dowolnego pilota do elektroniki sterującej urządzenia CAME (postępując zgodnie z instrukcją dla danej elektroniki), a następnie przekopiuj jego kod do pozostałych pilotów.

Kopiowanie kodu z pilota już działającego do nowego pilota

- 1) wciśnij i trzymaj wciśnięte dwa przyciski nowego pilota jednocześnie do momentu kiedy dioda zacznie migać szybciej
- 2) wtedy naciśnij przycisk programowanego kanału
- 3) w ciągu 10 sek. nadaj sygnał z działającego pilota, naciskając przycisk danego kanału na ok. 1 sek. Piloty ułożyć dokładnie jak na rys.3 Po zapisaniu kodu, kodowany pilot zasygnalizuje to trzema mignięciami diodą LED.

